

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

www.anphatlighting.vn

0982189995 | 0833331066

Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội



2026



Chuyên sâu sản xuất đèn cầu cho công trình Việt Nam.

Mỗi chiếc đèn cầu không chỉ là một sản phẩm, mà là cam kết của An Phát Lighting về độ bền, sự ổn định và giá trị lâu dài cho mỗi công trình.

MỤC LỤC

03 GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 03 | Giới thiệu doanh nghiệp |
| 04 | Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi |

05 DANH MỤC SẢN PHẨM, LINH KIỆN

- | | |
|----|---------------------|
| 05 | Danh mục sản phẩm |
| 07 | Danh sách linh kiện |

08 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 08 | Hướng dẫn: Lắp cây cột |
| 09 | Hướng dẫn: Lắp trụ cổng (chân tròn) |
| 10 | Hướng dẫn: Lắp trụ cổng (chân vuông) |
| 11 | Hướng dẫn: Cầu Hai Nửa |

VỀ CHÚNG TÔI

Với định hướng chuyên sâu trong lĩnh vực đèn cầu chiếu sáng ngoài trời, **An Phát Lighting** tập trung phát triển năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng và không ngừng hoàn thiện quy trình nhằm mang đến những sản phẩm **đáp ứng yêu cầu ngày càng cao** của thị trường Việt Nam.

Từ nhà máy đến từng công đoạn sản xuất, chúng tôi tin rằng **chất lượng** không được tạo ra ở khâu kiểm tra cuối cùng mà được xây dựng xuyên suốt trong toàn bộ quy trình.

**“ Chất lượng của
một công trình
bắt đầu từ chất lượng
của từng sản phẩm ”.**



Tầm nhìn

Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về giải pháp
thiết bị cảnh quan ngoài trời.

Sứ mệnh

Mang đến giải pháp chiếu sáng ngoài trời
chất lượng, bền bỉ và tối ưu, giúp khách hàng
hoàn thiện công trình với sự an tâm về chất
lượng, tiến độ và chi phí.

Giá trị cốt lõi

- **Trung thực**

Minh bạch trong thông tin, cam kết đúng chất
lượng.

- **Chủ động**

Kiểm soát sản xuất, chất lượng và tiến độ.

- **Đồng hành**

Tư vấn tận tâm, hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi xuyên
suốt.

DANH MỤC SẢN PHẨM

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông tin sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm & linh kiện	Hình thức lắp đặt
CẦU BÓNG Kích thước D150 200 250 300 400 Chất liệu Nhựa PMMA Đui E27 Thành phần Quả cầu Đui sứ Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc	  	Lắp trụ cổng  Lắp cây cột 
CẦU TRONG Kích thước D200 250 300 400 Chất liệu Nhựa PMMA Đui E27 Thành phần Quả cầu Đui sứ Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc	  	Lắp trụ cổng  Lắp cây cột 
CẦU THÁP NHỰA Kích thước D200 250 300 400 Chất liệu Nhựa PMMA Đui E27 Thành phần Quả cầu Tháp Đui sứ Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc	  	Lắp trụ cổng  Lắp cây cột 
CẦU THÁP INOX Kích thước D200 250 300 400 Chất liệu Nhựa PMMA Đui E27 Thành phần Quả cầu Tháp Đui sứ Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc	  	Lắp trụ cổng  Lắp cây cột 
CẦU KẼ Kích thước D250 300 400 Chất liệu Nhựa PMMA Đui E27 Thành phần Quả cầu Đui sứ Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc	  	Lắp trụ cổng  Lắp cây cột 

DANH MỤC SẢN PHẨM

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm & linh kiện cấu thành

Hình thức lắp đặt

CẦU KẼ THÁP NHỰA

Kích thước D250 | 300 | 400
Chất liệu Nhựa PMMA
Đui E27
Thành phần Quả cầu
Đui sứ
Bát cầu
Đế trụ
(tròn/vuông)
Sâu, ốc



Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



CẦU KẼ THÁP INOX

Kích thước D250 | 300 | 400
Chất liệu Nhựa PMMA
Đui E27
Thành phần Quả cầu
Đui sứ
Bát cầu
Đế trụ
(tròn/vuông)
Sâu, ốc



Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



CẦU HAI NỬA

Kích thước D160 | 200
250 | 300
Chất liệu Nhựa PP, GPPS
Đui E27
Thành phần Hai nửa cầu
Đui sứ
Đế trụ vuông
Sâu, ốc
Màu sắc 



Lắp trụ cổng



CẦU NHỰA SẴN

Kích thước D200 | 250
300 | 400
Chất liệu Nhựa HDPE
Đui E27
Thành phần Quả cầu
Đui sứ
Bát cầu
Đế trụ
Sâu, ốc



Lắp trụ cổng




Lắp cây cột




DANH SÁCH LINH KIỆN

* Linh kiện cụ thể đi kèm sẽ thay đổi tùy theo từng mã sản phẩm. Vui lòng kiểm tra đầy đủ các linh kiện trước khi tiến hành lắp đặt.

LINH KIỆN LẮP CÂY CỘT



LINH KIỆN LẮP TRỤ CỘT



LINH KIỆN LẮP CẦU HAI NỬA



LẮP CÂY CỘT

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi tiến hành lắp đặt thực tế.

⚠ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

- ❗ Kiểm tra đầy đủ linh kiện: trụ đỡ, bát cầu, quả cầu, bộ ốc vít.
- 🔧 Sử dụng dụng cụ kỹ thuật chuyên dụng để bảo đảm độ chính xác tuyệt đối.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

BƯỚC 1

CỐ ĐỊNH TRỤ ĐỠ VÀO PHẦN REN


Đặt cột nhựa vào vị trí ren xoáy ở đỉnh tay cột. Đảm bảo trụ đứng thẳng rồi siết chặt ốc vào khớp ren.



BƯỚC 2

LẮP BÁT CẦU LÊN TRỤ ĐỠ


Đặt bát cầu lên phần đỉnh của trụ đỡ.



BƯỚC 3

SIẾT CHẶT VÍT Hãm KỸ THUẬT


Sử dụng tua vít siết chặt vít hãm có sẵn trên bát cầu. Lưu ý lực siết vừa đủ để bát cầu được cố định chắc chắn, tránh làm biến dạng bước ren. (Khách hàng có thể lắp luôn bóng đèn đuôi E27 - không bao gồm trong phần linh kiện đi kèm)



BƯỚC 4

LẮP ĐẶT QUẢ CẦU HOÀN THIỆN

Bóc màng bảo vệ. Đặt quả cầu và bát và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cảm nhận được độ khít hoàn toàn.



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC)

- ☐ Kết nối trụ đỡ và thân cột đạt độ cứng vững?
- ☐ Vít hãm bát cầu đã được siết đều, không lỏng?
- ☐ Quả cầu đã khớp hoàn toàn vào ngàm giữ?



Quét mã để xem video hướng dẫn

Hỗ trợ kỹ thuật: 0833 331 066

LẮP TRỤ CỔNG

(chân tròn)

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi tiến hành lắp đặt thực tế.

⚠ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT


- 🔍 Kiểm tra đầy đủ linh kiện
- 💡 Chuẩn bị bóng đèn phù hợp với đui E27
- ✂ Ngắt nguồn điện chính trước khi đấu nối

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

BƯỚC 1

GẮN ĐẾ TRỤ VÀO BÁT CẦU


Luồn dây đấu điện qua giữa đế trụ để đấu vào nguồn điện công trình.



BƯỚC 2

BẮT CHẶT VÍT CỐ ĐỊNH

Bắt chặt vít trên khe của bát cầu cho đến khi đế trụ được cố định chắc với bát cầu.



BƯỚC 3

LẮP BÓNG ĐÈN


Lắp bóng đèn đui E27 vào trên bát cầu (bóng đèn không đi kèm với bộ linh kiện)



BƯỚC 4

LẮP ĐẶT QUẢ CẦU HOÀN THIỆN

Bóc màng bảo vệ. Đặt quả cầu và bát vào và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cảm nhận được độ khít hoàn toàn.



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC)

- ☐ Vít hãm bát cầu đã được siết đều, không lỏng?
- ☐ Quả cầu đã khớp hoàn toàn vào ngàm giữ?
- ☐ Kiểm tra đèn sáng ổn định sau khi cấp nguồn.



Quét mã để xem video hướng dẫn

Hỗ trợ kỹ thuật: 0833 331 066

LẮP TRỤ CỔNG

(chân vuông)

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi tiến hành lắp đặt thực tế.

⚠ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

- 🔍 Kiểm tra đầy đủ linh kiện
- 💡 Chuẩn bị bóng đèn phù hợp với đui E27
- ✂ Ngắt nguồn điện chính trước khi đấu nối

QUY TRÌNH KỸ THUẬT


BƯỚC 1 CHUẨN BỊ VÍT RỖNG

Gắn đuôi vít rỗng vào nút nhựa. Đảm bảo vít đặt thẳng đứng.




BƯỚC 2 CỐ ĐỊNH ĐẾ VUÔNG

Luồn mũi vít rỗng qua lỗ bắt của đế vuông. Siết chặt ốc để cố định hai phần.




BƯỚC 3 LUỒN DÂY ĐIỆN

Luồn phần dây điện của bát cầu qua vít rỗng đã lắp.




BƯỚC 4 BẮT CHẶT VÍT CỐ ĐỊNH

Bắt chặt vít trên khe của bát cầu cho đến khi đế trụ được cố định chắc với bát cầu.




BƯỚC 5 LẮP BÓNG ĐÈN

Lắp bóng đèn đui E27 vào trên bát cầu (bóng đèn không đi kèm với bộ linh kiện).



BƯỚC 6 LẮP ĐẶT QUẢ CẦU

Bóc màng bảo vệ. Đặt quả cầu và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cảm nhận được độ khít hoàn toàn.



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC)

- ☐ Đế vuông đã được cố định chắc chắn.
- ☐ Các vít hãm đã được siết đủ lực.
- ☐ Kiểm tra đèn sáng ổn định sau khi cấp nguồn.



Quét mã để xem video hướng dẫn

Hỗ trợ kỹ thuật: 0833 331

CẦU HAI NỬA

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi tiến hành lắp đặt thực tế.


LƯU Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

- ⚠ Kiểm tra đầy đủ linh kiện
- 💡 Chuẩn bị bóng đèn phù hợp với đui E27
- ✂ Ngắt nguồn điện chính trước khi đấu nối

QUY TRÌNH KỸ THUẬT


BƯỚC 1 LẮP VÍT RỔNG

Vặn vít rỗng vào lỗ ren trên đui sứ E27. Lắp ốc và siết chặt để cố định đui sứ.



BƯỚC 4 LẮP BÓNG ĐÈN

Lắp bóng đèn đui E27 vào đui sứ




BƯỚC 2 LẮP CA VÀ ĐẾ VUÔNG

Lần lượt luồn ca cầu và đế vuông vào vít rỗng từ phía dưới.



BƯỚC 5 LẮP CẦU HAI NỬA

Đặt nửa cầu trên lên nửa cầu dưới, căn chỉnh các mép ghép trùng khớp. Sau đó, dùng lực nhẹ nhấn xuống cho đến khi hai nửa cầu khớp hoàn toàn.




BƯỚC 3 CỐ ĐỊNH ĐỂ CẦU

Lắp ê-cu còn lại vào vít rỗng và siết chặt để cố định ca cầu và đế vuông.



BƯỚC 6 HOÀN THIỆN

Đặt quả cầu lên đế cầu, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi được khóa và cố định chắc chắn.



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC)

- ☐ Đế vuông đã được cố định chắc chắn.
- ☐ Các vít hãm đã được siết đủ lực
- ☐ Kiểm tra đèn sáng ổn định sau khi cấp nguồn.



Quét mã để xem video hướng dẫn

Hỗ trợ kỹ thuật: 0833 331



Nhà sản xuất đèn cầu chiếu sáng cảnh quan ngoài trời - tiên phong chất liệu PMMA cho công trình Việt Nam.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Lighting

Số 9B Tổ 6 Đê Trần Khát Chân, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Hotline / Zalo: 0982 189 995 – 0833 331 066

Email: anphatlighting6688@gmail.com

Website: www.anphatlighting.vn

MST: 0111141077